

Wykaz elementów instalacji elektrycznej

Rysunek	Nazwa	Oznaczenie	Ilość
	Gniazdo podtynkowe, hermetyczne, uziemione, IP 20, 1 wtyk, 16A, jednofazowa, Simon54	G57, G21 -23	4 szt.
	Gniazdo podtynkowe, uziemione, IP 20, 1 wtyk, 16A, jednofazowa, Mosaic M45	G8 - G55	25 szt.
2	Gniazdo podtynkowe, uziemione, IP 20, 2 wtyki, 16A, jednofazowa, Simon54 Biała	G1 - G54	29 szt.
RJ45	Gniazdo podtynkowe, RJ-45 kat. 6A, IP 20 ekranowane F/FTP/ STP, Mosaic M45	G-It	14 szt.
TP	Gniazdo podtynkowe, RJ-12, IP20, 1 wtyk , Mosaic M45	G-tp	6 szt.
	Gniazdo podtynkowe, głośnikowe, IP20 Simon54 Biała	G-G	6 szt.
	Tablica rozdzielcza n/t klasa ochronności I, XL3 160 6R IP 40(8)	R7	1 szt.

Wykaz gniazd p/t systemu Mosaic Legrand

Lp.	Symbol	Opis	Nr katalogowy	Ilość
1		Zestwa gniazd we wspólnej ramce systemu Mosaic Legrand 2x2P+Z; RJ-12 i RJ45 kat.6A	Uchwyt (0802 51) Ramka (0788 06) Gn. 2P+Z (0771 11) Gn. RJ45 (0765 78) Gn. RJ12 (078 732)	Uchwyt (4 szt.) Ramka (1 szt.) Gn. 2P+Z (2 szt.) Gn. RJ45 (1 szt.) Gn.RJ12 (1 szt.)
2		Zestwa gniazd we wspólnej ramce systemu Mosaic Legrand 2x2P+Z i RJ45 kat.6A	Uchwyt (0802 51) Ramka (0788 06) Gn. 2P+Z (0771 11) Gn. RJ45 (0765 78)	Uchwyt (3 szt.) Ramka (1 szt.) Gn. 2P+Z (2 szt.) Gn. RJ45 (1 szt.)
3		Zestwa gniazd we wspólnej ramce systemu Mosaic Legrand 2P+Z i RJ12	Uchwyt (0802 51) Ramka (0788 04) Gn. 2P+Z (0771 11) Gn. RJ12 (0787 32)	Uchwyt (2 szt.) Ramka (1 szt.) Gn. 2P+Z (1 szt.) Gn. RJ12 (1 szt.)
4		Zestwa gniazd we wspólnej ramce systemu Mosaic Legrand 2x2P+Z i 2xRJ45 kat. 6A	Uchwyt (0802 51) Ramka (0788 08) Gn. 2P+Z (0771 11) Gn. RJ45 (0765 78)	Uchwyt (2 szt.) Ramka (1 szt.) Gn. 2P+Z (2 szt.) Gn. RJ45 (2 szt.)
5		Gniazdo w ramce systemu Mosaic Legrand Głośnikowe	Uchwyt (0802 51) Ramka (0788 02) Gn.Głośnikowe (0787 51)	Uchwyt (2 szt.) Ramka (1 szt.) Gn.Głośnikowe (2 szt.)

UWAGI:

1. Szczegółową lokalizacja gniazd wcześniej uzgodnić z Inwestorem.
2. Zejścia do gniazd i łączników p/t wykonać w rurkach instalacyjnych.
3. Przewody HDHp-J(O) klasy B2Ca układać w korytkach kablowych nad sufitem podwieszanym.
4. Kable i przewody przed wprowadzeniem do rozdzielnicy R07, mocować za pomocą uchwytów do ścian szachtu.
5. Przewody Instalacji teletechnicznych prowadzić na istniejących trasach kablowych.
6. Instalacja radiowęzła prowadzić na trasach kablowych w pokojach przewodem typu TLgYp 2x2,5.
6. Instalacja radiowęzła połaczyć z istniejącą instalacją za pomocą złączek WAGO i puszek n/t przewodem typu TLgYp 2x2,5.

AK Projekt * ul. Kaniowczyków 11 / 7
24-100 Puławy * tel. 081-8879247

obiekt:	BUDYNEK H-80 na terenie Grupy Azoty Z.A. "PUŁAWY" S.A. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych
temat:	PRZEBUDOWA CZĘŚCI HALI H-80 ZAPLECZA DLA INSTALACJI BADAWCZYCH EKSTRAKCJI SUROWCÓW ROŚLINNYCH
nr projektu:	AK-2022.04.04
tytuł rysunku:	Instalacja Siły i Gniazd Wtyczkowych RZUT PIĘTRA I
stadium:	PT / PW
opracował:	Andrzej Kodłubaj upr. nr 654/Lb/88
projektant:	Janusz Stępień upr. nr 2307/Lb/93
sprawdził:	Grzegorz Drzazga upr. nr LUB/053/POOE/13

data:	branża:	skala:	nr rysunku:
04.2022	elektryczna	1:100	E02