

Zawartość opracowania:

### **I – część opisowa**

1. Informacje ogólne
2. Opis technologiczny planowanego systemu fotowoltaicznego – branża konstrukcyjna
3. Opis technologiczny planowanego systemu fotowoltaicznego – branża elektryczna
4. Bilans energii z OZE w kontekście zużycia energii na obiekcie
5. Normy związane
6. Uwagi końcowe

### **II – część rysunkowa**

1. K1 – widok instalacji z góry
2. K2 – widok 3D instalacji
3. K3 – widok czołowy stołów montażowych
4. E1- schemat elektryczny

### **III – Szacowanie produkcji energii – Symulacje**

1. Symulacja PV Syst

# **CZĘŚĆ I**

## **Opis planowanych rozwiązań technologicznych**

### **1. Informacje ogólne**

#### **1.1 Podstawa opracowania**

Dokumentację technologiczną systemu fotowoltaicznego opracowano w oparciu o:

- inwentaryzację obiektu,
- wizję lokalną
- dokumentację techniczną materiałów i urządzeń,
- wymagania zamawiającego
- obowiązujące przepisy i normy.

#### **1.2 Przedmiot i zakres opracowania**

Niniejsze opracowanie zawiera rozwiązania techniczne w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia systemu fotowoltaicznego na gruncie w m. Dębczyno, Stacja Uzdatniania Wody.

Zakres opracowania:

- dobór optymalnego systemu modułów fotowoltaicznych wraz z konstrukcją wsporczą,
- dobór zabezpieczeń, okablowania i urządzeń,
- ochrona przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej,
- dostosowania instalacji elektrycznej do przyłączenia systemu fotowoltaicznego,

#### **1.3 Opis ogólny obiektu**

Obiekt Stacji Uzdatniania Wody istniejący. Na gruntowa instalacja fotowoltaiczna planowana w najbliższym sąsiedztwie zabudowań obiektu.

#### **1.4 Instalacja elektryczna**

Obiekt zasilany linią kablową nn 0,4kV z istniejącej stacji transformatorowej należącej do Energa Operator poprzez dwa złącza pomiarowo-kablowe – odpowiednio PPE1 oraz PPE2.

Na terenie obiektu znajduje się rozdzielnia zasilająca obwody odbiorcze. Od w/w rozdzielni należy wyprowadzić dwa kable typu YKY 5x25mm<sup>2</sup> o długości około 40 m i nimi zasilić nowo budowane rozdzielnice typu RPV-AC1 i RPV-AC2 zabudowane w obrębie instalacji fotowoltaicznej. W tychże rozdzielnicach zainstalować zabezpieczenia systemu fotowoltaicznego – ochronniki AC (typ T1+T2) oraz zabezpieczenie nadprądowe – wg schematu E1. Od w/w rozdzielnic należy poprowadzić kable typu YKY 5x10mm<sup>2</sup> i nim zasilić inwertery fotowoltaiczne. Szczegóły, zabezpieczenia i przekroje przewodów podano na schemacie E1.

## 2.Opis technologiczny planowanego systemu fotowoltaicznego – branża konstrukcyjna

Planowany system PV jest rodzajem systemu gruntowego i został opracowany na podstawie standardowych rozwiązań konstrukcyjnych. Dla celów niniejszego opracowania wykorzystano rozwiązania systemowe typu – podpora trójkątna 30°. Dopuszczone jest stosowanie systemów zamiennych jedynie pod warunkiem spełnienia przez taki system wszystkich poniższych wymagań, parametrów technicznych oraz norm związanych.

### Lokalizacja systemu

Planowany system wyeksponowany jest w stronę południową (azymut 12 °) zabudowany na obszarze wiejskim. Podana lokalizacja występuje w 3 strefie obciążenia śniegiem oraz w II strefie obciążenia wiatrem (wg PN-EN 1991-1-3 oraz PN-EN 1991-1-4 , lub równoważne).

### Zacienienie systemu

Wykonana w terenie wizja lokalna wraz z analizą horyzontu oraz zacienienia nie wykazuje występowania przeszkód. Miejsce instalacji zaznaczono na rysunku Rys.1.



Rysunek 1. Lokalizacja systemu fotowoltaicznego

## 2.1. System wsporczy pod panele PV – opis technologii

**Uwaga! Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji wsporczych pod moduły, należy wykonać niwelację terenu.**

Moduły fotowoltaiczne instalowane będą na dedykowanych konstrukcjach wsporczych aluminiowo-stalowych posadowionych na stalowych stopach pograżonych mechanicznie w gruncie. Głębokość wbijania elementów to min. 1,5 metra.

**Uwaga! Głębokość wbijania elementów należy ustalić na etapie instalacji, poprzez wykonanie próby wyrywania wbitego elementu.**


Konstrukcja nośna składać się będzie m.in. ze stali „czarnej” z powłoką antykorozyjną cynkowaną lub magnetyzowaną.

Cały system fotowoltaiczny o mocy 89,76 kWp składać się będzie z 14 stalowych stołów w następującej konfiguracji :

- S1: 4x stół typu W4x5
- S2: 4x stół typu W4x5, 1x stół W4x3
- S3: 5x stół typu W4x5


Szczegóły elementów konstrukcyjnych i układu stołów pokazano na rysunkach K1, K2, K3.

Aby uniknąć wzajemnego zacielenia się rzędów modułów, zachowana musi być minimalna odległość **Z= 9 m** pomiędzy stołami.



### 2.1.1 Instalowanie modułów fotowoltaicznych

Moduły instalować za pomocą systemowych złącz skrajnych i środkowych do szyn montażowych zwracając uwagę na estetykę rozmieszczenia (równe rozłożenie modułów PV względem siebie (+/- 2mm)). Śruby złącz dokręcać z momentem obrotowym 10 Nm.



Rysunek 3. Sposób montażu modułów fotowoltaicznych na konstrukcji wsporczej

Zachować układ modułów jak na rysunku – K1,K3.

## 3.Opis technologiczny planowanego systemu fotowoltaicznego – branża elektryczna

### 3.1. Opis systemu fotowoltaicznego

Planowany system fotowoltaiczny stanowi zespół prądotwórczy klasyfikowany jako mikroźródło (o mocy nie przekraczającej 50kWp@STC) wykorzystujące energię odnawialną (słoneczną). Podstawowym celem wytwarzania energii elektrycznej przez system są potrzeby własne obiektu, jednak wykonanie go w układzie połączenia równoległego z siecią wewnętrzną umożliwia oddawanie nadmiaru produkowanej energii w przypadku braku odbioru w tymże obiekcie – do sieci elektroenergetycznej OSD.

Przyjęty układ współpracy z siecią – on-grid – oznacza, że system stanowi element wytwórczy w publicznej sieci elektroenergetycznej, co wiąże się ze spełnianiem wymogów określonych przepisami, normami oraz wewnętrznymi regulacjami operatora sieci dystrybucyjnej (instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR). W układzie tym nie ma potrzeby magazynowania energii w akumulatorach, gdyż system nie może pracować jako samodzielne, niezależne źródło zasilania.

W niniejszej dokumentacji przyjęto następującą nomenklaturę z zakresu fotowoltaiki (w nawiasach terminy w j. angielskim):

- **ogniwo słoneczne** (solar cell) - element półprzewodnikowy, w którym następuje konwersja energii promieniowania słonecznego (światła) w energię elektryczną w wyniku zjawiska fotowoltaicznego
- **moduł** (module) – moduł fotowoltaiczny, układ połączonych szeregowo lub szeregowo-równolegle ogniw słonecznych. Zestaw fotoogniw jest umieszczony pomiędzy foliami przezroczystymi PET i EVA oraz szybą ze szkła hartowanego. Całość jest zamknięta w sztywnej, lekkiej ramie. W stosowanych rozwiązaniach praktycznych najmniejszy, pojedynczy element systemu fotowoltaicznego.
- **szereg** (string) – układ połączonych szeregowo modułów PV
- **inwerter** (inverter) – falownik, urządzenie, którego podstawową funkcją jest zamiana prądu stałego (DC) generowanego przez moduły PV na prąd przemienny (AC) o napięciu i częstotliwości zgodnych z parametrami sieci OSD. Inwerter może zawierać także elektroniczny, programowalny układ sterujący oraz rozłącznik DC, oraz AC – współpracujący z przełącznikiem kontroli faz, który działa jako zabezpieczenie przed pracą wyspową (rozłącza generator przy wykryciu zaniku fazy lub asymetrii).
- **generator** (array) – kompletny układ fotowoltaiczny, na który składają się szeregi modułów PV podłączone do inwertera sieciowego wraz z okablowaniem i zabezpieczeniami. System fotowoltaiczny może składać się z jednego lub kilku generatorów PV.

System fotowoltaiczny sieciowy (on-grid) – zasada działania, wymagania.

Ogniwa słoneczne konwertują światło słoneczne na energię elektryczną, przy czym ich wydajność zależy od natężenia padającego światła słonecznego. Pojedynczy moduł wytwarza prąd stały o parametrach wg charakterystyki prądowo-napięciowej. Moduły łączy się w szeregi, które następnie przyłącza się równolegle do inwertera przekształcającego prąd stały na prąd przemienny o charakterystyce zgodnej ze standardem sieci elektroenergetycznej. Zarówno po stronie prądu stałego (DC) jak i przemiennego (AC) należy stosować zabezpieczenia przetężeniowe, zwarciovowe, przeciwprzepięciowe oraz rozłączniki izolacyjne. System fotowoltaiczny jako mikroźródło wymaga ponadto automatycznego rozłączania w przypadku zaniku napięcia w sieci.

W charakterystyce modułów podaje się moc maksymalną, a także napięcie i prąd maksymalnego punktu mocy. Ważnym parametrem jest także wartość prądu zwarcia, służąca do obliczania zabezpieczeń przed niebezpiecznymi prądami wstecznymi mogącymi doprowadzić do uszkodzenia systemu (w systemach z większą ilością równolegle połączonych szeregów). Zagrożeniem dla działania systemu są częściowe zacienienia pojedynczych modułów, które przy nasłonecznieniu pozostałych prowadzą do powstawania tzw. hot spotów i w konsekwencji wypalenia zacienianych modułów. W celu wyeliminowania tego zagrożenia stosuje się diody mostkujące (by-pass) wbudowane do każdego modułu PV.

### 3.2. Rozwiązanie technologiczne

Na obiekcie planuje się system fotowoltaiczny o sumarycznej mocy 89,76 kWp.

System składać się będzie z dwóch podsystemów (PV1 i PV2) o mocy 44,88 kWp każdy, podłączone do dwóch różnych PPE – odpowiednio PPE1 oraz PPE2.

Moc instalacji przyłączonej do jednego PPE nie przekraczać będzie 50kWp, co zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii nie wymaga pozwolenia na budowę.

System dostosowano w oparciu o technologię i dane techniczne modułów Monokrystalicznych o mocy 330Wp każdy.

Dane techniczne pojedynczego modułu:

$P_{nom}$  330Wp  
 $U_{mpp} / U_{oc}$  33,8 / 41,3 V  
 $I_{mpp} / I_{sc}$  9,77 / 10,61 A  
 $\eta$  19,6%

Dane techniczne pojedynczego modułu:

#### Parametry elektryczne

Moc znamionowa $P_{mpp}$	330 Wp
Tolerancja mocy	0 ÷ +5 Wp
Napięcie dla mocy max $U_{mpp}$	33,8 V
Prąd dla mocy max $I_{mpp}$	9,77 A
Napięcie bez obciążenia $V_{oc}$	41,3 V
Prąd zwarcia $I_{sc}$	10,61 A
Maksymalny prąd wsteczny / zabezpiecz. łańcucha PV20 A / 15 A	
Sprawność modułu	19,6%

#### Współczynniki temperaturowe


Współczynnik temperaturowy  $I_{sc}(\%)/^{\circ}C$  +0,048  
Współczynnik temperaturowy  $V_{oc}(mV)/^{\circ}C$  -115,64  
Współczynnik temperaturowy  $P_{mpp}(\%)/^{\circ}C$  -0,36

#### Parametry mechaniczne

Ogniwa	12x10; monokrystaliczne
Wymiary modułu	1684 * 1002 * 40mm
Grubość szkła	3,2mm
Maksymalne obciążenie	2400 / 5400Pa
Waga	19kg
Puszka przyłączeniowa	IP67
Połączenie	Przewody Solar 4mm <sup>2</sup> 2x1,2m ze złączami MC4-EVO 2

Parametry podane dla STC: Nasłonecznienie 1000W/m<sup>2</sup>, Temperatura ogniwa 25° C, AM 1.5

Wymiary modułu:



Rysunek 4. Widok pojedynczego modułu PV

Podstawowe dane systemu:

<b>Podsystem</b>	PV1
Typ modułów	330Wp
WEJŚCIE A	
Liczba modułów PV w szeregu	17
Liczba szeregów modułów	2
WEJŚCIE B	
Liczba modułów PV w szeregu	17
Liczba szeregów modułów	2
Całkowita liczba modułów podłączonych do jednego inwertera	68



Inwerter	20kW
Ilość inwerterów	2
Całkowita moc podsystemu PV1	44,88 kWp

<b>Podsystem</b>	<b>PV2</b>
Typ modułów	330Wp
WEJŚCIE A	
Liczba modułów PV w szeregu	17
Liczba szeregów modułów	2
WEJŚCIE B	
Liczba modułów PV w szeregu	17
Liczba szeregów modułów	2
Całkowita liczba modułów podłączonych do jednego inwertera	68

Inwerter	20kW
Ilość inwerterów	2
Całkowita moc podsystemu PV2	44,88 kWp

#### **System PV OŚ Białogard:**

<b>Ilość inwerterów całego systemu (PV1,PV2)</b>	<b>4</b>
<b>Całkowita ilość modułów całego systemu (PV1,PV2)</b>	<b>272 szt.</b>
<b>Całkowita ilość modułów całego systemu (PV1,PV2)</b>	<b>89,76 kWp</b>

Szczegóły połączeń, rozdzielnic, aparatów i zabezpieczeń pokazano na schemacie E1.

### **3.3 Dobór inwerterów, zabezpieczeń, okablowania i urządzeń, zabezpieczenia zwarciove i przetężeniowe DC**

#### zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciove

Jako zabezpieczenia po stronie AC należy stosować wyłączniki instalacyjne nadprądowe o charakterystyce B – wyłączniki S303 według schematu elektrycznym E1 .

#### zabezpieczenia przeciwprzepięciowe

Strona DC powinna być zabezpieczona poprzez ochronniki przepięć typu B-PV zabudowane wewnątrz inwertera fotowoltaicznego.

**Uwaga! Inwerter należy wyposażyć w ochronnik DC B-PV – urządzenie to nie jest standardowym wyposażeniem inwertera.**

Jako zabezpieczenia przeciwprzepięciowe strony AC należy stosować ochronnik (T1+T2, dawna kl. B+C) instalowany w rozdzielni RPV-AC - zgodnie ze schematem elektrycznym E1.

#### rozłączniki

Zarówno po stronie DC jak i AC należy zastosować rozłączniki izolacyjne do izolacyjnego rozłączania wszystkich biegunów instalacji (przerwa zestykowa min. 1,5mm oraz wytrzymałość na napięcie udarowe 2500V). Strona DC rozłączana będzie poprzez rozłącznik (tzw. DC-switch) wbudowany w inwerter fotowoltaiczny. Po stronie AC funkcję rozłącznika pełnić będzie wyłącznik nadprądowy S303.

#### inwertery

W niniejszym opracowaniu przyjęto urządzenie o parametrach:

Generator PV1 i PV2 – Inwerter 20kW:

Wejście (DC)	
Maks. moc DC (peak)	30000W
Maks. napięcie wejściowe	1000 V
Zakres napięcia MPP / znamionowe napięcie wejściowe	420V – 800 V / 600 V
Min. / początkowe napięcie wejściowe	200V / 200 V
Maks. prąd wejściowy wejście A / wejście B	33 A / 27 A
Maks. prąd wejściowy na string wejście A2/ wejście B2	33 A / 27 A
Liczba niezależnych wejść MPP / stringów na wejście MPP	2/ A:3; B:3
Wyjście (AC)	
Moc znamionowa (przy 400 V, 50 Hz)	20000 W
Maks. moc pozorna AC	20000 VA
Napięcie znamionowe AC	3 / N / PE; 400 V
Zakres napięcia znamionowego AC	180 V – 280 V
Częstotliwość sieci AC / zakres	50 Hz, 60 Hz / -5 Hz ... +5 Hz
Znamionowa częstotliwość sieci / znamionowe napięcie sieci	50 Hz / 230 V
Maks. prąd wyjściowy	28,9 A
Współczynnik mocy przy mocy znamionowej	1
Regulowany współczynnik przesuwu fazowego	0,85 przewzbudzenie 1 niedowzbudzenie
Liczba faz zasilających / podłączonych	3/ 3
Maks. sprawność / sprawność Euro-eta	98% / 97,5%
Stopień ochrony	IP65

W zależności od modelu inwerter może łączyć także funkcję rozłącznika DC, zabezpieczeń DC (po zastosowaniu odpowiednich wkładek topikowych), zabezpieczeń AC, czy rozłącznika AC z zabezpieczeniem przeciwko pracy wyspowej (zamiast oddzielnego przekaźnika napięciowego). Realizowanie dodatkowych funkcji można uznać za skuteczne, jeżeli inwerter spełnia wymagania podane przy zastępowanych urządzeniach.

#### pozostałe urządzenia

W niniejszym opracowaniu przyjęto także opcjonalnie instalowane urządzenia:

- licznik pomiarowy energii wytworzonej przez system PV – mierzy wyłącznie energię wyprodukowaną z inwertera PV i przekazaną do instalacji elektrycznej AC. Licznik powinien być zaimplementowany w inwerterze i umożliwiać odczyt poprzez wyświetlacz LCD.

#### przewody

Do łączenia szeregowego modułów należy stosować kable jednożyłowe giętkie w specjalnej izolacji do stosowania w systemach fotowoltaicznych. Do przewodów stosować systemowe akcesoria łączeniowe - dławiki, złącza, wtyki, itp.

Stosowane przewody muszą spełniać następujące wymagania:

- napięcie robocze systemu fotowoltaicznego do 1,0kV DC
- temperatura pracy od -40°C do +120°C
- odporność na promieniowanie UV i ozon
- odporność na środowisko kwaśne i warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz)

Po stronie AC stosować przewody wielożyłowe w układzie TN-S w izolacji i osłonie poliwinylowej 450/750V.

Przekroje przewodów podano na schemacie E1.

#### rozdzielnice

Całość urządzeń składających się na zabezpieczenia systemów należy umieścić w szafach rozdzielczych - RPV-AC. Obudowy szaf wykonane muszą być w II klasie izolacji min. IP55. Należy zapewnić odpowiednią przestrzeń i wentylację w szafach z uwzględnieniem nagrzewania się urządzeń.

Szczegóły systemu, zabezpieczeń, urządzeń i rozdzielnic pokazano na schemacie elektrycznym E1.

### **3.4. Szczegóły montażu elektrycznego systemu**

Moduły łączyć pomiędzy sobą szeregowo przewodami PV jednożyłowymi z zastosowaniem elementów systemowych – złączek, dławików, itp. akcesoriów kablowych (w standardzie MC4). Przewody układać pomiędzy modułami bez pozostawiania luźnych odcinków. Przy dalszych odległościach stosować uchwyty systemowe montowane do dachu. **Niedopuszczalne jest pozostawianie kabli luzem bez mocowania.** Układ szeregów zgodny ze schematem.

Przewody łączące szeregi modułów sprowadzić do inwerterów.

Wewnątrz pomieszczeń przewody układać w listwach instalacyjnych białych montowanych pod sufitem i wzdłuż krawędzi pomieszczeń.

Zamontować szafy i rozdzielnice z wyposażeniem zgodnie ze schematem ideowym.

Inwerter zamontować ściśle wg instrukcji producenta z uwzględnieniem wskazówek odnośnie odstępów i przestrzeni wentylacyjnej. Dokonać niezbędnej konfiguracji ustawień, zainstalować wymagane bezpieczniki, podłączyć przewody.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami po ukończeniu prac montażowych i instalacyjnych należy zgłosić mikroinstalację właściwemu OSD – w przypadku projektowanej instalacji – Energa Operator o/Koszalin. Właściwy druk należy pobrać ze strony internetowej operatora lub skorzystać z dołączonego do niniejszego opracowania.

### **3.5. Ochrona przeciwporażeniowa**

Podstawową ochronę przed porażeniami prądem elektrycznym, zarówno po stronie DC jak i AC, stanowi izolacja przewodów, kabli i urządzeń elektrycznych oraz stosowanie obudów z materiałów izolacyjnych. Po stronie AC ochrona realizowana jest poprzez samoczynne wyłączenie zasilania realizowane przez wyłączniki nadprądowe S303 .

Prawidłowość działania systemu ochrony od porażen należy sprawdzić pomiarami po zrealizowaniu kompletnego zasilania.

### **3.6. Ochrona przeciwprzepięciowa**

Ze względu na narażenie każdego systemu fotowoltaicznego na przepięcia atmosferyczne, zarówno po stronie modułów PV jak i sieci elektroenergetycznej, w celu ochrony systemu przed uszkodzeniami należy stosować system ochrony przeciwprzepięciowej zarówno po stronie DC jak i AC inwertera. Po stronie DC ochrona przeciwprzepięciowa realizowana jest przez zabezpieczenie typu SPD B-PV zabudowane wewnątrz inwertera. Po stronie AC zastosować SPD typu I+II (B+C) zgodnie z dołączonym schematem E1.

SPD oraz metalowe ramy modułów fotowoltaicznych łączyć z uziemieniem o możliwie niskiej rezystancji (zalecana  $R < 10\Omega$ ) przewodem typu LgY 1x10mm<sup>2</sup> łożącym w/w elementy.

Ponadto należy objąć uziemionymi połączeniami wyrównawczymi wszystkie elementy metalowe w rozdzielnicach – szyny, uchwyty metalowe, itp. – które nie są uziemione, a które mogą stwarzać zagrożenie na skutek różnicy potencjału.

### **3.7. Ochrona przeciwpożarowa**

Ochrona przeciwpożarowa realizowana jest przez układ zabezpieczeń monitorujących prąd upływu zarówno po stronie DC jak i AC projektowanego systemu. Układ zabezpieczający wbudowany jest w projektowany inwerter fotowoltaiczny.

Dodatkowo, po zakończeniu inwestycji należy opracować tzw. Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. W opracowaniu tym umieścić informację nt. postępowania z instalacją fotowoltaiczną w czasie pożaru, informację nt. środka gaśniczego jakim można gasić urządzenia elektryczne, etc.

### **3.8. Dobór systemu monitoringu oraz wizualizacji i archiwizacji danych**

Inwertery muszą być wyposażone w przewodową (LAN) lub bezprzewodową (WLAN) komunikację, która umożliwia komunikację z nimi poprzez Internet. Inwerter podłączony do Internetu i logicznie dodany do istniejącego systemu monitoringu w aplikacji www.

#### Wizualizacja

Praca systemu fotowoltaicznego będzie mogła być prezentowana na monitorze komputerowym, telewizorze typu smart oraz dowolnego urządzenia obsługującego format HTML. Na monitorze będą dostępne informacje dotyczące:

- Wyprodukowanej energii elektrycznej dziennej, miesięcznej, rocznej
- Bieżącej produkcji energii elektrycznej
- Stanu urządzeń automatyki
- Ograniczenia emisji CO<sub>2</sub>

#### Komunikacja, monitoring i zbieranie danych

System zostanie wyposażony w pamięć trwałą o pojemności umożliwiającą co najmniej 5-cio letnią archiwizację danych dotyczących:

- Produkcji energii
- Awarii i błędów systemu (dziennik zdarzeń)
- Parametrów pracy pozostałych komponentów systemu

System zbierania danych zostanie logicznie połączony z systemem prezentacji danych. Ogólne dane będą udostępniane powszechnie. Dane serwisowe będą dostępne z poziomu przeglądarki internetowej po wprowadzeniu hasła. Zmiana parametrów nominalnych urządzeń przez użytkownika systemów zostanie trwale wyłączona co zapobiegnie przypadkowym zmianom parametrów i uchroni system przed włamaniem internetowym.

#### **4. Bilans energii z OZE w kontekście zużycia energii na obiekcie**

Poniżej tabela przedstawia produkcję energii elektrycznej poprzez system fotowoltaiczny w odniesieniu do zużycia, w poszczególnych miesiącach. Jako zużycie miesięczne energii przyjętą uśrednioną wartość roczną, podaną przez Inwestora.

	Zużycie energii [kWh]	Produkcja energii [kWh]	Pokrycie zapotrzebowania [%]
Miesiąc			
Styczeń	57600	1792	3,1
Luty	57600	3392	5,9
Marzec	57600	7121	12,4
Kwiecień	57600	10131	17,6
Maj	57600	13015	22,6
Czerwiec	57600	12045	20,9
Lipiec	57600	11871	20,6
Sierpień	57600	10815	18,8
Wrzesień	57600	7750	13,5
Październik	57600	4466	7,8
Listopad	57600	2060	3,6
Grudzień	57600	1378	2,4
<b>Suma:</b>	<b>691 200</b>	<b>85836</b>	<b>12,4</b>

Wielkość produkcji energii oszacowano na podstawie symulacji (III – Szacowanie produkcji energii – Symulacje) .

**Roczna redukcja CO<sub>2</sub> wynosi ok. 55 793 kg. Do obliczenia przyjęto współczynnik 0,65 x 1kWh**

## **5. Normy i przepisy związane**

PN-EN 1999-1-1:2011 - Projektowanie konstrukcji aluminiowych -- Część 1-1: Reguły ogólne lub równoważne.

PN-EN 1995-1-1 2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych. Postanowienia ogólne. lub równoważne.

PN-EN 1993-1-1:2006 Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków lub równoważne.

PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania na konstrukcje, oddziaływania ogólne część 1-3 – obciążenie śniegiem lub równoważne.

PN-EN 1991-1-4 Oddziaływania na konstrukcje, oddziaływania ogólne część 1-4 – oddziaływania wiatru, lub równoważne.

PN-EN 62548 Wymagania projektowe dla systemów fotowoltaicznych (PV) lub równoważne.

PN-IEC 60269-6: Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe – cz.6: Wymagania dodatkowe dotyczące wkładek topikowych gPV do zabezpieczania fotowoltaicznych systemów energetycznych. lub równoważne.

PN-EN 61730: Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego lub równoważne.

PN-EN 50521: Złącza elektryczne do zastosowań w systemach fotowoltaicznych lub równoważne.

VDE 0126-1-1: Aparaty automatycznego rozłączania pomiędzy generatorem a siecią publiczną niskiego napięcia lub równoważne..

PN-HD 60364-4-41: Instalacje elektryczne niskiego napięcia ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. lub równoważne.

PN-HD 60364-6: Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 6: Sprawdzanie lub równoważne.

PN-EN 62305-1:2008, Ochrona odgromowa – Część 1: Wymagania ogólne. lub równoważne.

PN-EN 62305-3:2009, Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych i zagrożenie życia. lub równoważne.

## **6. Uwagi końcowe**

### Wymagania ogólne dot. wykonania instalacji

Prace związane z urządzeniami i instalacjami elektrycznymi mogą wykonywać jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Do wszelkich robót wykonywanych na dachach budynków mają zastosowanie przepisy dot. prac na wysokości.

Po wykonaniu dostawy, montażu i uruchomieniu opisanych w dokumentacji technicznej należy przeprowadzić inwentaryzację powykonawczą, wymagane badania i pomiary elektryczne, oraz rozruch technologiczny systemu. Czynności te udokumentować w protokołach odbiorczych. Protokoły przekazać w czasie odbioru użytkownikowi.

### Przyłączenie systemu fotowoltaicznego do sieci OSD

Inwestycja polegająca na instalacji systemu fotowoltaicznego na dachu budynku w świetle obowiązujących przepisów nie wymaga pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.

Ze względu na przyjęty system włączenia planowanej instalacji fotowoltaicznej w sieć elektroenergetyczną publiczną mają zastosowanie procedury związane z przyłączaniem mikroźródeł do operatora sieci dystrybucyjnej (OSD).

## **CZĘŚĆ II**

### **Część rysunkowa**

## **CZĘŚĆ III**

### **Symulacje produkcji energii**