

12. ZESTAWIENIE MONTAŻOWE MATERIAŁÓW LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO.

Baciki Bliższe gm. Siemiatycze zas. z proj. szafki SO st. 3-..... kol. Baciki VI.

	numer słupa		słup stalowy oc. h=9m z poj. wysięgnikiem		Fundament prefabrykowany do słupa h=9m		Szafka oświetleniowa SO		Oprawa LED IP66 50W (5400lm)		Przewód YDY3x2,5mm <sup>2</sup>		Złącze słupowe TB11 z bezpiecznikiem		Wkładka bezpiecznikowa DO-1 2A		YAKXs4x35mm <sup>2</sup> w rużce na st. trans.		YAKXs4x35mm <sup>2</sup> w szafce SO		YAKXs4x35mm <sup>2</sup> w ziemi		YAKXs4x35mm <sup>2</sup> w rużce w ziemi		YAKXs4x35mm <sup>2</sup> w rużce w słupie/ złączu		YAKXs4x35mm <sup>2</sup> zapasy w ziemi		Rura osłonowa BE 50 (na słup)		Uchwyt UMR(o)-50/200		Rura termokurczliwa RBG 69.8/11,7		Wkładka WT-00/gG40A		Taśma COT37		Klamerka COT36		Palczatka termokurczliwa AK-4 6-35		Rura osłonowa SRS75		Rura osłonowa DVK75		Rura osłonowa DVR50		Dławica EK 186/75		Rura osłonowa DVR50 w fund. słupa		Folia niebieska 0.4m		Oznacznik kablowy		Piasek na podsypkę		Pręt uzimniający stalowy oc. 1.5m, 5/8"		Zacisk krzyżowy oc.		Bednarka oc. 25x4 w (na) słupie		Bednarka oc. 25x4 w ziemi		Przewód LYg żo 16mm <sup>2</sup>		Końcówka kablowa Ks16		Końcówka tulejowa z izolacją HI 16/18	
	szt	szt	szt	szt	m	szt	szt	m	m	m	m	m	m	m	m	szt	m	szt	m	szt	szt	szt	szt	m	m	m	szt	m	m	szt	m3	szt	szt	kg	kg	m	szt	szt																																		
3-..... kol. Baciki VI								8						3	3	0,4		5	3	1									2																																											
SO			1						2	2							1			2						4	4	4	0,5	4	2	2	2	4	0,7	1	1																																			
1/O/O-9	1	1		1	10	1	1			54	14	3	5							2	9	3	2	2	3	72	9	5,5	4	4	2	2	2	68	0,7	1	1																																			
2/O/O-9	1	1		1	10	1	1			35	10	3	3							2	8	2		2	3	49	7	4	4	4	2	2	45	0,7	1	1																																				
3/O/O-9	1	1		1	10	1	1			29	15	3	3							1	13		2	2	3	48	7	4	4	4	2	2	44	0,7	1	1																																				
Razem	3	3	1	3	30	3	3	8	2	120	39	9	11	3	3	0,4	1	5	3	8	30	5	4	6	13	173	29	14	16	8	8	161	2,8	4	4																																					

Całkowita długość kabla YAKXS4x35mm<sup>2</sup> z zapasem na fałiste ułożenie kabla wyniesie – 189m

Uwagi:

Kabel na stacji 3-..... kol. Baciki VI podłączyć do istn. RSA obw nr 1 kier. ZK3 nr.....