

12. ZESTAWIENIE MONTAŻOWE MATERIAŁÓW LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO.

Baciki Blizsze gm. Siemiatycze zas. z proj. szafki SO st. 3-1035.

numer słupa	słup stalowy oc. h=9m z poj. wysięgnikiem	Fundament prefabrykowany do słupa h=9m	Szafka oświetleniowa SO	Oprawa LED IP66 50W (5400lm)	Przewód YDY3x2,5mm ²	Złącze słupowe TB11 z bezpiecznikiem	Wkładka bezpiecznikowa DO-1 2A	YAKXs4x35mm ² w rurze na st. trans.	YAKXs4x35mm ² w szafce SO	YAKXs4x35mm ² w ziemi	YAKXs4x35mm ² w rurze w ziemi	YAKXs4x35mm ² w rurze w słupie/ złączu	YAKXs4x35mm ² zapasy w ziemi	Wkładka WT- 1/gG63A	Wkładka WT-00/gG40A	Palczatka termokurczliwa AK-4 6-35	Rura osłonowa SRS75 przecisk	Rura osłonowa SRS75	Rura osłonowa DVK50	Rura osłonowa DVR50	Dławica EK 186/75	Dławica EK 186/50	Rura osłonowa DVR50 w fund. słupa	Folia niebieska 0,4m	Oznacznik kablowy	Piasek na podsypkę	Pręt uziemiający stalowy oc. 1,5m, 5/8"	Zacisk krzyżowy oc.	Bednarka oc. 25x4 w (na) słupie	Bednarka oc. 25x4 w ziemi	Przewód LYg zo 16mm ²	Końcówka kablowa Ks16	Końcówka tulejowa z izolacją HI 16/18		
	szt	szt	szt	szt	m	szt	szt	m	m	m	m	m	m	szt	szt	szt	m	m	m	m	szt	szt	m	m	szt	m3	szt	szt	kg	kg	m	szt	szt		
St. tr 3-1035 kol. Baciki II								8						1		1								2											
SO			1						2	2		2			1	2							4	6		0,5	4	1	2	30					
1/O/O-9	1	1		1	10	1	1			6	15	3	3			2	13		2		2		3	12	5	1	4	2	2	21	0,7	1	1		
2/O/O-9	1	1		1	10	1	1			35		3	3			2			2				3	39	6	3	4	2	2	35	0,7	1	1		
3/O/O-9	1	1		1	10	1	1			35		3	3			2							3	39	6	3	4	2	2	35	0,7	1	1		
4/O/O-9	1	1		1	10	1	1			27	8	3	3			2	6		2		2		3	33	6	2,5	4	2	2	35	0,7	1	1		
5/O/O-9	1	1		1	10	1	1			37		3	3			2							3	41	6	3	4	2	2	37	0,7	1	1		
6/O/O-9	1	1		1	10	1	1			38		3	3			2							3	42	6	3,5	4	2	2	38	0,7	1	1		
7/O/O-9	1	1		1	10	1	1			39		3	3			2							3	43	6	3,5	4	2	2	39	0,7	1	1		
8/O/O-9	1	1		1	10	1	1			35		3	3			2							3	39	6	3	4	2	2	35	0,7	1	1		
9/O/O-9	1	1		1	10	1	1			35		3	3			2							3	39	6	3	4	2	2	35	0,7	1	1		
10/O/O-9	1	1		1	10	1	1			35		3	3			2							3	39	6	3	4	2	2	35	0,7	1	1		
11/O/O-9	1	1		1	10	1	1			28	9	3	3			2		9			2		3	41	6	3	4	2	2	37	0,7	1	1		
12/O/O-9	1	1		1	10	1	1			21	15	3	3			2	13		2		2		3	27	6	2	4	2	2	36	0,7	1	1		
13/O/O-9	1	1		1	10	1	1			34	2	3	3			2			2				3	40	6	3	4	2	2	36	0,7	1	1		
14/O/O-9	1	1		1	10	1	1			21	14	3	3			2		14				2	3	39	6	3	4	2	2	35	0,7	1	1		
15/O/O-9	1	1		1	10	1	1			34		3	3			2							3	38	6	3	4	2	2	34	0,7	1	1		
16/O/O-9	1	1		1	10	1	1			31	4	3	3			2			4				3	39	6	3	4	2	2	35	0,7	1	1		
17/O/O-9	1	1		1	10	1	1			36	12	3	3			1	8		4		2		3	44	7	3,5	4	2	2	48	0,7	1	1		
SO (opisana)									2							1							4	4	2										
18/O/O-9	1	1		1	10	1	1			9	10	3	3			2				10		2		23	4	2	4	2	2	19	0,7	1	1		
19/O/O-9	1	1		1	10	1	1			38		3	3			2							42	6	3,5	4	2	2	38	0,7	1	1			
20/O/O-9	1	1		1	10	1	1			39		3	3			2							43	6	3,5	4	2	2	39	0,7	1	1			
21/O/O-9	1	1		1	10	1	1			40		3	3			2							44	7	3,5	4	2	2	40	0,7	1	1			
22/O/O-9	1	1		1	10	1	1			20	19	3	3			2		17		2	2		43	6	3,5	4	2	2	39	0,7	1	1			
23/O/O-9										39		3	3			2									6	3,5	4	2	2	39	0,7	1	1		
24/O/O-9										40		3	3			2									7	3,5	4	2	2	40	0,7	1	1		
25/O/O-9										40		3	3			2									7	3,5	4	2	2	40	0,7	1	1		
26/O/O-9										41		3	3			2									7	3,5	4	2	2	41	0,7	1	1		
27/O/O-9										33	7	3	3			1		7			2				7	3,5	4	2	2	40	0,7	1	1		
28/O/O-9	1	1		1	10	1	1			37		3	3			2							3	41	6	3	4	2	2	37	0,7	1	1		
29/O/O-9	1	1		1	10	1	1			37		3	3			2							3	41	6	3	4	2	2	37	0,7	1	1		
Razem	24	24	1	24	240	24	24	8	4	942	115	89	87	1	1	60	40	47	16	12	16	2	65	923	179	89	120	59	60	1085	20,3	29	29		

Całkowita długość kabla YAKXS4x35mm2 z zapasem na faliste ułożenie kabla wyniesie – 1245m

Zasilanie oświetlenia 1-fazowe podzielone na 3 obwody, oprawy na poszczególnych słupach zasilic naprzemiennie z obw. nr 1,2,3.