

12. ZESTAWIENIE MONTAŻOWE MATERIAŁÓW LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO.

Baciki Blizsze gm. Siemiatycze zas. z proj. szafki SO st. 3-..... kol. Baciki III.

numer słupa	słup stalowy oc. h=9m z poj. wysięgnikiem	Fundament prefabrykowany do słupa h=9m	Szafka oświetleniowa SO	Oprawa LED IP66 50W (5400lm)	Przewód YDY3x2,5mm ²	Złącze słupowe TB11 z bezpiecznikiem	Wkładka bezpiecznikowa DO-1 2A	YAKXs4x35mm ² w rurze na st. trans.	YAKXs4x35mm ² w szafce SO	YAKXs4x35mm ² w ziemi	YAKXs4x35mm ² w rurze w ziemi	YAKXs4x35mm ² w rurze w słupie/ złączu	YAKXs4x35mm ² zapasy w ziemi	Wkładka WT-1/gG63A	Wkładka WT-00/gG40A	Palczatka termokurczliwa AK-4 6-35	Rura osłonowa SRS75 przecisk	Rura osłonowa SRS50 przecisk	Rura osłonowa SRS75	Rura osłonowa DVK75	Rura osłonowa DVK50	Rura osłonowa DVR50	Dławica EK 186/75	Rura osłonowa DVR50 w fund. słupa	Folia niebieska 0,4m	Oznacznik kablowy	Piasek na podsypkę	Pręt uziemiający stalowy oc. 1,5m, 5/8"	Zacisk krzyżowy oc.	Bednarka oc. 25x4 w (na) słupie	Bednarka oc. 25x4 w ziemi	Przewód LYg żo 16mm ²	Końcówka kablowa Ks16	Końcówka tulejowa z izolacją HI 16/18
	szt	szt	szt	szt	m	szt	szt	m	m	m	m	m	m	szt	szt	szt	m		m	m	m	m	szt	m	m	szt	m3	szt	szt	kg	kg	m	szt	szt
3-..... kol. Baciki III								8						1		1								4	4	2		4	2	2	0	0,7	1	1
SO			1						2	3		2	2		1	2								4	4	2	0,5	4	2	2	0	0,7	1	1
1/O/O-9	1	1		1	10	1	1			19	8	3	3			2	8						2	3	23	5	2	4	2	2	27	0,7	1	1
2/O/O-9	1	1		1	10	1	1			25	9	3	3			1	7				2		2	3	31	6	2,5	4	2	2	34	0,7	1	1
1/O/O-9 (opisany)																1								3	2									
3/O/O-9	1	1		1	10	1	1			32	2	3	3			2					2			3	38	6	3	4	2	2	34	0,7	1	1
4/O/O-9	1	1		1	10	1	1			22	14	3	3			2	14				2		2	3	26	6	2	4	2	2	36	0,7	1	1
5/O/O-9	1	1		1	10	1	1			32	6	3	3			2	6						2	3	36	6	3	4	2	2	38	0,7	1	1
6/O/O-9	1	1		1	10	1	1			24	18	3	3			2	16				2		4	3	30	7	2,5	4	2	2	42	0,7	1	1
7/O/O-9	1	1		1	10	1	1			16	22	3	3			2	22						2	3	20	6	1,5	4	2	2	38	0,7	1	1
8/O/O-9	1	1		1	10	1	1			31	2	3	3			2					2			3	37	6	3	4	2	2	33	0,7	1	1
9/O/O-9	1	1		1	10	1	1			49		3	3			2								3	53	7	4	4	2	2	49	0,7	1	1
10/O/O-9	1	1		1	10	1	1			38	11	3	3			2	8					3	2	3	45	7	3,5	4	2	2	49	0,7	1	1
11/O/O-9	1	1		1	10	1	1			36	5	3	3			2			5				2	3	45	7	3,5	4	2	2	41	0,7	1	1
12/O/O-9	1	1		1	10	1	1			35	2	3	3			2					2			3	41	6	3	4	2	2	37	0,7	1	1
13/O/O-9	1	1		1	10	1	1			31	8	3	4			2			6		2		2	3	43	6	3,5	4	2	2	39	0,7	1	1
14/O/O-9	1	1		1	10	1	1			26	13	3	4			2	7		6				4	3	36	6	3	4	2	2	39	0,7	1	1
15/O/O-9	1	1		1	10	1	1			17	20	3	3			2	13			5	2		4	3	28	6	2	4	2	2	37	0,7	1	1
16/O/O-9	1	1		1	10	1	1			32		3	3			2								3	36	6	3	4	2	2	32	0,7	1	1
17/O/O-9	1	1		1	10	1	1			29	6	3	3			2		4			2			3	39	6	2,5	4	2	2	35	0,7	1	1
18/O/O-9	1	1		1	10	1	1			27	8	3	3			2			6			2		3	39	6	3	4	2	2	35	0,7	1	1
19/O/O-9	1	1		1	10	1	1			35		3	3			2								3	39	6	3	4	2	2	35	0,7	1	1
20/O/O-9	1	1		1	10	1	1			35		3	3			2								3	39	6	3	4	2	2	35	0,7	1	1
21/O/O-9	1	1		1	10	1	1			35		3	3			2								3	39	6	3	4	2	2	35	0,7	1	1
22/O/O-9	1	1		1	10	1	1			25	10	3	3			1	6			4				3	33	6	2,5	4	2	2	35	0,7	1	1
Razem	22	22	1	22	220	22	22	8	2	654	164	68	70	1	1	46	107	4	23	9	16	7	28	77	806	139	62,5	96	48	48	815	16,8	24	24

Całkowita długość kabla YAKXS4x35mm2 z zapasem na faliste ułożenie kabla wyniesie – 966m

Zasilanie oświetlenia 1-fazowe podzielone na 3 obwody, oprawy na poszczególnych słupach zasilic naprzemiennie z obw. nr 1,2,3.