

UWAGA:
Przewody linii dozoru YnTKSY ekw. 1x2x0,8 należy układać pod tynkiem lub w listwie elektroinstalacyjnej
naścienną LSN 17x15 lub w rurze winiurowej gładkiej RL 16 N.T.
Przewody HDGs FE180/PH90, HTKSH PH90 NHXH FE180 PH90/E90 prowadzić w certyfikowanym korytku kablowym
KDS060 H60/3 lub mocować za pomocą certyfikowanych uchwyty co 30cm.

Modul 5/01
OUT_501 - zamknięcie drzwi przeciwpożarowych - korytarz I piętro

Modul 5/02
OUT_502 - zamknięcie przeciwpożarowej klapy oddającej KP2 - korytarz I piętro
IN_501 - potwierdzenie zamknięcia przeciwpożarowej klapy oddającej KP2 - korytarz I piętro
IN_502 - awaria zasilania 230 V zasilacza ZSP135DR-3A-2 - korytarz I piętro
IN_503 - awaria akumulatorów zasilacza ZSP135DR-3A-2 - korytarz I piętro

Modul 5/03
OUT_503 - zamknięcie przeciwpożarowej klapy oddającej KP1 - korytarz I piętro
IN_504 - potwierdzenie zamknięcia przeciwpożarowej klapy oddającej KP1 - korytarz I piętro

Modul 5/04
OUT_504 - zamknięcie drzwi przeciwpożarowych - korytarz II piętro

Modul 5/05
OUT_505 - wyłączenie centrali wentylacyjnej - dach

Modul 5/06
OUT_506 - wystawienie dźwigu osobowego - zjazd na parter


Modul 5/07
OUT_507 - wystawienie (uruchomienie) centrali oddymiania - klatka schodowa C
IN_505 - zadziałanie centrali oddymiania - klatka schodowa C
IN_506 - awaria centrali oddymiania - klatka schodowa C

Modul 5/08
IN_507 - awaria zasilania 230 V zasilacza ZSP135DR-3A-2 - czujka zasysająca - szyb dźwigu osobowego
IN_508 - awaria akumulatorów zasilacza ZSP135DR-3A-2 - czujka zasysająca - szyb dźwigu osobowego

LEGENDA

- Linia dozoru - YnTKSY ekw. 1x2x0,8
- Linia dozoru - HTKSH ekw. 1x2x0,8 PH90
- Linia zasilająca sygnalizatory akustyczne - HDGs 2x1.5 FE180/PH90
- Linia zasilająca chwytaki elektromagn. drzwiowe - HDGs 2x1 FE180/PH90
- Zasilanie CSP i ZSP (230V) - NHXH 3x1,5 FE180 PH90/E90
- Połączenie CSP FPA-5000 - Klawiatura wyniesiona FMR-5000-C-03
- Sterowanie centrali wentylacyjnej (na dachu budynku) - HTKSH PH90 1x2x1
- 1/1 Nr linii dozoru / adres czujki lub ROP
- 101/1 Nr strefy dozoru / kolejny element w strefie
- [S] Optyczna czujka dymu Dual Ray FAP-425-DO-R
- [S] Optyczna czujka dymu Dual Ray FAP-425-DO-R + wskaźnik zadziałania FAA-420-RI-ROW
- [S] Optyczna czujka dymu FAP-425
- [Y] Ręczny ostrzegacz pożarowy FMC-210-DM
- [M] Moduł 8WE/1WY przekaźnikowe niskonapięciowe FLM-420-18R1-S
- [FAS] Zasysająca czujka dymu FAS-420-TM
- [SA] Sygnalizator akustyczny SA-K5N z puszką instalacyjną PIP-1AN
- [PIP-2AN] Puszka instalacyjna PIP-2AN / rozgałęźna / 4mm2
- [PIP-2AN] Puszka instalacyjna PIP-2AN / przelotowa / 6x4mm2
- [PIP-2AN] Puszka instalacyjna PIP-2AN / przelotowa 9x4mm2
- [CSP] Centrala Sygnalizacji Pożaru BOSCH - FPA-5000
- [ZSP] Zasilacz Merawex ZSP135DR-3A-1(18Ah), ZSP135DR-3A-2(28Ah)

SSP - rzut piwnicy

P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory			
Marcin Chmielewski			
POZNAN 61-745; AL. KAROLA MARCINKOWSKIEGO nr 1A, lok. 12D tel.: 513-970-723			
Inwestor:	Gmina Środa Wielkopolska ul. Daszyńskiego 5; 63-000 Środa Wielkopolska		SKALA: 1:100 NR RYS. P1
Obiekt:	Dokumentacja projektowa dotycząca kompleksowego dostosowania budyńku przy ul. Daszyńskiego 5 do wymagań w zakresie zabezpieczenia p-poż. ul. Daszyńskiego 5; 63-000 Środa Wielkopolska		
Branża:	PRZECIWPOŻAROWA		
Temat rysunku:	System sygnalizacji pożarowej - rzut piwnicy		
PODPIS		NR RYS.	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Mariusz Hulewicz	12.12.2020	P1
OPRACOWAŁ:	nr upr. SITP ITB D-1522/14	12.12.2020	