

ZESTAWIENIE MONTAŻOWE - LINIA KABLOWA OŚWIETLENIOWA NN 0,4kV OBWÓD I z SO

		wykop otwarty	folia niebieska perforowana z napisem ostrzegawczym	rura osłonowa AROT DVK Ø 50	przecisk rura AROT SRS Ø 50	uszczelniaacz do rur Ø 50	kabel YAKY 4x25mm2	opaski kablowe informacyjne	bednarka ocynkowana FeZ 25 × 4mm	złącze krzyżowe duże B=50mm	uziom prętowy stalowy ocynkowany 1,5m	słup oświetleniowy, ośmiokątny grubość blachy min. 3mm, wysokość h=6m	słup oświetleniowy, ośmiokątny grubość blachy min. 3mm, wysokość h=7m	fundament stabilizujący h=140cm	fundament stabilizujący h=120cm	oprawa oświetleniowa LED, T _B = 4000K, moc oprawy 60W	oprawa oświetleniowa LED, T _B = 4000K, moc oprawy 45,5W	wysięgnik rurowy np.: W16/1/1/1	tabliczka IZK-4-01	tabliczka IZK-4-02	tabliczka IZK-4-03	bezpiecznik BiWts 6A	przewód YDYp 3x2,5mm²
Lp	-	[m]	[m]	[m]	[m]	[szt]	[m]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[m]	
1.	proj. szafka SO - proj. słup ośw. I/1	50	50	8		2	58	7	50	2	5		1	1		1		1	1	2	1	1	10
2.	proj. słup ośw. I/1 - proj. słup ośw. I/1/1	50	50		11	2	70	9	46	2	5	1			1		1	1	1	2	1	1	9
3.	proj. słup ośw. I/1/1 - proj. słup ośw. I/1/2	44	44	2		2	50	7	44	2	5	1			1		1	1	1	2	1	1	9
4.	proj. słup ośw. I/1 - proj. słup ośw. I/2	45	45		11	2	65	9	45	2	5		1	1		1		1	1	2	1	1	10
5.	proj. słup ośw. I/2 - proj. słup ośw. I/3	46	46		10	2	65	9	30	2	5		1	1		1		1	1	2	1	1	10
RAZEM		235	235	10	32	10	308	41	215	10	25	2	3	3	2	3	2	5	5	10	5	5	48