

11. ZESTAWIENIE MONTAŻOWE MATERIAŁÓW LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO.

Kol. Anusin gm. Siemiatycze zas. z proj. szafki SO st. 3-1840.

numer słupa																											
	ORION 10 PS OC z poj. wysięgnikiem	szt																									
	Fundament F-120/43	szt																									
	Szafka oświetleniowa SO	szt																									
	Oprawa LED 5400lm	szt																									
	Oprawa LED 7200lm	szt																									
	Przewód YDY3x2,5mm ²	m																									
	Złącze słupowe TB11 z bezpiecznikiem	szt																									
	Wkładka bezpiecznikowa DO1 4A	szt																									
	YAKXS4x35mm ² w ziemi	m																									
	YAKXS4x35mm ² w szafce SO lub SK	m																									
	YAKXS4x35mm ² zapasy w ziemi	m																									
	Wkładka WT-1/gG50A	szt																									
	Wkładka WT-00/gG32A	szt																									
	YAKXS4x25mm ² w szafce SO	m																									
	YAKXS4x25mm ² w ziemi	m																									
	YAKXS4x25mm ² w rurze w ziemi	m																									
	YAKXS4x25mm ² w rurze w słupie	m																									
	YAKXS4x25mm ² zapasy w ziemi	m																									
	Palczatka termokurczliwa AK-4 6-35	szt																									
	Końcówka KA25/10	szt																									
	Końcówka KA35/10	szt																									
	Rura osłonowa SRS75 przecisk	m																									
	Rura osłonowa SRS75	m																									
	Rura osłonowa SRS50 przecisk	m																									
	Rura osłonowa SRS50	m																									
	Rura osłonowa DVR50 w fund. słupa lub w szafie	m																									
	Folia niebieska	m																									
	Pręt uziemiający stalowy oc. 1,5m, 5/8"	szt																									
	Zacisk krzyżowy oc.	szt																									
	Bednarka oc. 25x4 w słupie lub w szafie	kg																									
	Bednarka oc. 25x4 w ziemi	kg																									
	Przewód LYg żo 16mm ²	m																									
	Końcówka kablowa Ks16	szt																									
	Końcówka tulejowa z izolacją HI 16/18	szt																									
Szafa kablowa St. tr 3-1840																											
SO				1																							
1/O-10		1	1		1	11	1	1							3	10	3	3	2	2	1	1					
2/O-10		1	1		1	11	1	1							27	4	3	3	2	2							
3/O-10		1	1		1	11	1	1							18	13	2	3	1	1							
SO																											
4/O-10		1	1		1	11	1	1							22	4	3	3	2	2							
5/O-10		1	1		1	11	1	1							33	4	2	2	1	1							
Razem		5	6	1	2	3	55	5	5	2	4	2	3	1	4	103	35	13	18	12	10	2	10	9	8	8	21

Całkowita długość kabla YAKXS4x35mm² z zapasem na fałiste ułożenie kabla wyniesie –8m.

Całkowita długość kabla YAKXS4x25mm² z zapasem na fałiste ułożenie kabla wyniesie – 168m.