

LEGENDA:

- Łącznik oświetleniowy 1-biegunowy p/t, IP20, 10A, 250V~
- Łącznik oświetleniowy świecznikowy p/t, IP20, 10A, 250V~
- Łącznik oświetleniowy schodowy p/t, IP20, 10A, 250V~
- Łącznik oświetleniowy schodowy podwójny p/t, IP20, 10A, 250V~
- Łącznik oświetleniowy 1-biegunowy p/t, hermetyczny, IP44, 10A, 250V~
- Łącznik oświetleniowy świecznikowy hermetyczny p/t, IP44, 10A, 250V~
- Łącznik oświetleniowy schodowy podwójny hermetyczny p/t, IP44, 10A, 250V~
- Czujnik ruchu 360°, n/t, IP20, 10A, 250V~
- RG/10 — Rozdzielnica / Numer obwodu
- RG — Rozdzielnica Główna RG
- A - Oprawa oświetlenia podstawowego typu Moderna 2N 600x600 źródło światła LED, 4100lm, 31W, IP20, montaż nastropowy lub równoważna
- B1 - Oprawa oświetlenia podstawowego typu Canos źródło światła LED, 1600lm, 16W, IP44, montaż nastropowy lub p/t lub równoważna
- B2 - Oprawa oświetlenia podstawowego typu Canos źródło światła LED, 2500lm, 24W, IP20, montaż nastropowy lub p/t lub równoważna
- B3 - Oprawa oświetlenia podstawowego typu Canos źródło światła LED, 2500lm, 24W, IP44, montaż nastropowy lub p/t lub równoważna
- E - Oprawa oświetlenia podstawowego typu Reglux źródło światła LED, 3200lm, 26W, montaż nastropowy lub równoważna
- F - Oprawa oświetlenia podstawowego typu Industria 2 źródło światła LED, 4500lm, 27W, IP65, montaż nastropowy lub równoważna
- E1 - Oprawa oświetlenia awaryjnego Ontec R M2 NM, moduł bateryjny 1h, autotest, IP20, montaż nastropowy/wbudowany lub równoważna
- E2 - Oprawa oświetlenia awaryjnego Ontec R M5 NM, moduł bateryjny 1h, autotest, IP20, montaż nastropowy/wbudowany lub równoważna
- E3 - Oprawa oświetlenia awaryjnego Ontec R C1 NM, moduł bateryjny 1h, autotest, IP20, montaż nastropowy/wbudowany lub równoważna
- E4 - Oprawa oświetlenia awaryjnego Ontec S C1 COLD, moduł bateryjny 1h, autotest, IP65, montaż natynkowy lub równoważna
- E5 - Oprawa oświetlenia awaryjnego Ontec S M2, moduł bateryjny 1h, autotest, IP65, montaż natynkowy lub równoważna
- E6 - Oprawa oświetlenia awaryjnego Ontec S C1, moduł bateryjny 1h, autotest, IP65, montaż natynkowy z piktogramem wyjście ewakuacyjne lub równoważna
- Przycisk żaluzjowy, p/t, 10A, 250V~ (sterowanie lokalne)
- Przycisk żaluzjowy podwójny, p/t, 10A, 250V~ (sterowanie lokalne)
- Przycisk żaluzjowy podwójny, p/t, 10A, 250V~ (sterowanie centralne)
- Wypust zasilający silnik rolety okiennej 1-faz. 230V~
- FEH2001 - Sygnalizator lub równoważny
- FLM1000 - Transformator dla 1 pomieszczenia lub równoważny
- FAP3002 - Wyłącznik pociągowy lub równoważny
- FAP2001 - Przycisk z lampką lub równoważny

UWAGI - INSTALACJE OŚWIETLENIOWE:

1. Instalacje elektryczne w wykonaniu p/t na ścianach i sufitach, w rurkach ochronnych w posadzce oraz w wykonaniu n/t w przestrzeni międzysufitowej na poziomie poddasza.
2. Łączniki oświetleniowe montować na wysokości ~120cm od poziomu podłogi.
3. Łączniki oświetleniowe w łazienkach montować na wysokości ~140cm od poziomu podłogi, pozostałe na wysokości opisanej na rysunku.
4. Objaśnienia symboli i oznaczeń zgodnie z legendą.
5. Zachować koordynację instalacji elektrycznej z pozostałymi instalacjami zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Przejścia przewodów przez ściany i stropy stanowiące przedzielenie pożarowe zabezpieczyć w sposób chroniący przed rozprzestrzenianiem się ognia.
7. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym: samoczynne wyłączenie zasilania, wyłączniki różnicowoprądowe oraz połączenia wyrównawcze.
8. Układ sieci: TN-C (zasilanie budynku), TN-S (zasilanie instalacji odbiorczych).
9. Do przycisków żaluzjowych montować puszki instalacyjne o głębokości 60mm typu SE2x60. W puszkach należy zamontować sterownik.
10. Wszystkie rolety sterowane osobno z przycisku żaluzjowego umieszczonego pod łącznikiem oświetleniowym w osobnej ramce. Sterowanie centralne wszystkimi roletami jednocześnie realizowane przez przycisk żaluzjowy zlokalizowany przy wyjściu głównym z budynku. Dokładną lokalizację przycisku ustalić z inwestorem na etapie realizacji projektu.
11. Do przycisków żaluzjowych wraz ze sterownikiem rolet należy doprowadzić przewód YDYżo 3x2,5mm2.
12. Wszystkie przyciski żaluzjowe pojedyncze/podwójne wraz ze sterownikiem rolet należy połączyć z przyciskiem żaluzjowym (sterowanie centralne) przewodem YDYżo 3x2,5mm2.
13. Do zasilenia silnika rolety ze sterownika układać przewód YDYżo 4x2,5mm2.

MOTIW
ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH
TOMASZ CHUDYK, WITOLD PAŃCZAK S.C.
72-400 Kamień Pomorski, ul.Wysockiego 12e/2
tel/fax. +48 91 3823198 NIP 861-00-04-673

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 02.95r)

INWESTYCJA/ ADRES:

BUDYNEK FILII POGOTOWIA RATUNKOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Drawsko Pomorskie, ul.B.Chrobrego, dz. nr 417/1, 415 obręb Drawsko Pom.0011, gm.Drawsko Pom.

INWESTOR/ ADRES: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Mieszka I-go 33, 71-011 Szczecin

BRANŻA	UMOWA NR:		NR UPR.:	PODPIS:
PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE	PROJEKTANT	mgr inż. Piotr Majchrzak	ZAP/0125/POOE/13	
	SPRAWDZIŁ	mgr inż. Dawid Witamborski	ZAP/0108/PWOE/15	
	OPRACOWAŁ	mgr inż. Kacper Kurdek		

TYTUŁ RYSUNKU: **PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ - RZUT PARTERU**

07.2021	1:100	E02