

OPRAWA LED 60X60

Ⓐ OPRAWA AWARYJNA

EW OPRAWA EWAKUACYJNA

GNIAZDO TYPU FLOOR BOX

GNIAZDO HERMWTYCZNE

GNIAZDO NAD SUFITEM PODWIESZANYM

ŁĄCZNIK

2xRJ45

zakres prac elektrycznych:

1. przesunięcie oprawy rastrowej z nad drzwi w ścianie przesuwnej
2. wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia zgodnie z podziałem (1-4)
3. wymiana źródeł światła na LED w istniejących oprawach rastrowych
4. wykonanie nowej instalacji elektrycznej gniazd w posadzkach (w okolicach pomocników montaż 4 gniazd wtyczkowych w tzw. "floor box"- ach, w miejscach prowadzenia instalacji w posadzkach należy wyciąć równo płytki posadzkowe, wykonać bruzdy na położenie przewodów kablowych, ułożyć przewody kalbowe w rurach typu peszel, po ułożeniu przewodów należy uzupełnić wylewkę i ułożyć płytki posadzkowe.
5. rozdzielnica nr 1 w przestrzeni nadsufitowej (1 obwód oprawy świetlne (1 i 2), 2 obwód floor box (f1), 3 obwód floor box nr 2 (f2), 4 obwód rzutnik ekran (er1), 4 obwody gniazd wtykowych ściennych (s1)
6. rozdzielnica nr 2 w przestrzeni nadsufitowej (1 obwód oprawy świetlne (3 i 4), 2 obwód floor box nr 3, 3 obwód floor box nr 4, 4 obwód rzutnik ekran (er2), 4 obwody gniazd wtykowych ściennych (s2)
7. poszczególne obwody rozdzielnic należy zabezpieczyć wyłącznikiem typu S, oraz wyłącznikiem różnicowo prądowym
8. do rozdzielnic nr 1 i nr 2 należy doprowadzić zasilanie z rozdzielnicy piętrowej umieszczonej na klatce schodowej

RZUT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNEK G – PARTER

Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Kierunku Kosmetologia.